

可児市文化創造センター aLa

小劇場照明負荷表

NO.2/4

略 称	負荷名称	回路 数	調光器			ND 6KW	直 平行	dmx	備 考
			3KW	6KW	2KW				
1BL	第1ボーダーライト	4	4						コンセント切替え可
1SL	第1サスペンション	16	16			2	2	2	
2SL・2BL	第2サスペンション・2ボーダーライト	16	16			2	2	2	4回路BL切り替え
3SL	第3サスペンション	16	16			2	2	2	
UHL	アッパーホリゾントライト	8	4	4 UHL		2	2	2	UHL用4回路 コンセント切替え可
2FS下	フロントサイドライト 下	4	4				2	2	
2FS上	フロントサイドライト 上	4	4				2	2	
3FS下	フロントサイドライト 下	8	8				2	2	
	技術ギャラリーコンセント 下	3			3	2	2	2	移動調光器1台
3FS上	フロントサイドライト 上	8	8				2	2	
	技術ギャラリーコンセント 上	3			3	2	2	2	移動調光器1台
2BAL	バルコニーライト 2F	7	4		3	8	8	8	移動調光器1台
3BAL	バルコニーライト 3F	4	4			8	8	8	
1CL	第1シーリングライト					2	2	2	
2CL	第2シーリングライト	12	12			2	2	2	
3CL	第3シーリングライト	12	12			2	2	2	
GAL下	ギャラリー 下	3			3				移動調光器1台
GAL上	ギャラリー 上	3			3				移動調光器1台
WC下	客席ウォールコンセント 下	3	3						
WC上	客席ウォールコンセント 上	3	3						
F下	フットコンセント 下	4	4						
F上	フットコンセント 上	4	4						
FC下	フロアーコンセント 下	12	12						
FC上	フロアーコンセント 上	12	12						
FC奥	フロアーコンセント 奥	6	6						
LH下	ロアーホリゾントコンセント 下	4	4						
LH上	ロアーホリゾントコンセント 上	4	4						

可児市文化創造センター aLa

小劇場照明負荷表

NO.3/4

盤名称	内 容	備 考
持ち込み機器電源盤 舞台前下手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) 3φ 3W 20kva (60A) C60A×7個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統 C30Aコンセント12個(FC下手コンセント共通)	カムロック カムロック カムロック F下1~4、FC下1~8
持ち込み機器電源盤 舞台前上手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) 3φ 3W 20kva (60A) C60A×7個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統 C30Aコンセント12個(FC上手コンセント共通)	カムロック カムロック カムロック F上1~4、FC上1~8
持ち込み機器電源盤 舞台後下手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) C60A×7個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統 C30Aコンセント11個(FC下手コンセント共通)	カムロック カムロック FC下9~12、LH下1~4、FC奥4~6
マルチコンセント盤 舞台後上手	C60A×2個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ2系統 C30Aコンセント11個(FC上手コンセント共通)	FC上9~12、LH上1~4、FC奥1~3
持ち込み機器電源盤 ギャラリー下手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) C60A×7個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統	カムロック カムロック
持ち込み機器電源盤 ギャラリー上手	3φ 4W 60kva (200A) 1φ 3W 20kva (100A) C60A×7個 平行15Aコンセント×2個 dmxコネクタ3系統	カムロック カムロック
映写室電源盤	1φ 3W 50kva (250A)	カムロック